


Alimentazione switching	100 - 240 Vca ; 13,8 V - 2,6 A
Batteria alloggiabile	1 da 12 V - 7 Ah
Tipo zona	8 (NC, NA, BIL, DBIL, TBIL/guasto/accecarn.)
Alimentatori su BUS	2 da 3,6 A o da 1,2 A
Linea Seriale RS485	1
Numero max di zone	24
Numero di zone on board	8
Modulo espansioni ingressi/uscite/ricevitore radio	2/2/2
Rivelatori su BUS	24
Numero max di zone radio	24
Aree	6
Tastiere su BUS (Unica PRO, Simplya PRO)	4
Tastiera su LAN (Simplya Video)	SI
Inseritori prox	4
Utenti da chiave di prox	24
Codici Utente	32
Numeri telefonici	12
Eventi memorizzabili	1.024
Numero max di uscite	16
Gestione utente da remoto	Da APP/tramite menù vocale/SMS
Sirene BUS (esterno/interno)	2
Modulo IP-LAN su BUS (Smartweb)	SI
Unità Video su BUS (Smartweb Video e Recordia 3.0)	SI
Moduli domotici su BUS	8
Peso (senza batteria)	2.700 gr
Box centrale (L x H x P in mm)	290 x 320 x 85 (senza antenna LTE)

- 

8 ZONE ESPANDIBILI
8 zone espandibili a 24, programmabili anche come zone wireless (24 rivelatori radio)
- 

6 AREE INDIPENDENTI
6 aree indipendenti
- 

1 LINEA BUS
1 linea BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento dei moduli satelliti: tastiere, lettori prox, espansioni IN e OUT, alimentatori, ricevitori 868 MHz, sirene (outdoor/ indoor), moduli domotici per controllo luci e tapparelle e Unità Video
- 

32 UTENTI
Utente Master, 32 codici utente, 24 utenti da chiave e 8 da radiocomando con differenti livelli di autorità (inserimento/disinserimento, solo inserimento e attivazione comandi, interrogazione e rapina)
- 

4G INTEGRATO
Comunicatore 4G integrato per l'invio di segnalazioni in fonia, SMS, digitali e IP SIA DC-09 con identificazione evento, area e zona. Utilizzo contemporaneo della fonia/SMS e dei dati (notifiche PUSH) senza il distacco dal Cloud durante l'invio delle segnalazioni di allarme (4G)

- 

GESTIONE UTENTE
Gestione Utente del sistema tramite guida vocale interattiva. Funzioni antifurto, domotica e video-verifica tramite APP Simplya Cloud (Android e IOS) con collegamento al Cloud Combivox
- 

APP TRAMITE CLOUD
Gestione delle funzioni utente antifurto, domotica e Videoverifica tramite Cloud da APP Simplya Cloud mediante connessione modulo LTE o modulo LAN+ADSL. Programmazione tecnica tramite Cloud, supervisione e monitoraggio con invio notifiche tecniche tramite e-mail e su CombiApp
- 

PROGRAMMAZIONE ORARIO
Programmatore orario con proroga dello straordinario per l'inserimento/disinserimento automatico del sistema, l'attivazione di uscite, la limitazione temporale degli utenti
- 

DOMOTICA
Funzioni domotiche per ambienti e scenari: gestione luci e tapparelle motorizzate tramite moduli su BUS
- 

VIDEOSORVEGLIANZA
Gestione integrata Antifurto + Videosorveglianza: live fino a 12 telecamere IP; videoregistrazione H24 e video-allarmi tramite unità video Smartweb Video e Recordia 3.0

10.201 - maggio2021

CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA EN-50131-3 grado 3



70021, Acquafredda delle Fonti (Ba), Via Vito Giorgio Lotto 126 Z1
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.) Fax +39 080.4686139
HelpDesk +39 080.4686551 www.combivox.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO

COMBIVOX / Elisa-24 Lte



Elisa 24 LTE è la nuova centrale di allarme con **modulo cellulare integrato in banda LTE (4G)**, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza per impianti civili e commerciali di piccole e medie dimensioni e la **gestione di alcune funzioni domotiche**. Conforme agli standard EN-50131, Elisa è in grado di gestire da 8 fino a 24 rivelatori, programmabili anche come zone wireless.

La centrale, come da tradizione Combivox, è dotata di un ricco menù vocale di assistenza all'Utente da tastiera e a distanza via telefono; possibilità di personalizzare le etichette vocali per evento, area e zona, programmandoli da tastiera e/o da software Programmatore Centrali tramite funzione Text to Speech.

Elisa 24 LTE dispone del nuovo **menù vocale Audio PLUS**, con codifica a 24bit/16 kHz, per una riproduzione audio ottimizzata e di qualità superiore da tastiere e modulo audio per inseritori.

Gestione di **6 aree di inserimento indipendenti**. Uscite filari (D.C. e relè) associabili ad eventi o comandi; **fino a 4 eventi per uscite e fino a 3 eventi per moduli domotici** associati a multi-evento (modalità AND e OR). La centrale può essere gestita in locale da tastiere su BUS RS485, da tastiere su LAN, da inseritori di prossimità e da radiocomandi bidirezionali.

Possibilità di **acquisizione automatica del bilanciamento zone** di centrale. Infatti, è possibile la configurazione libera dei valori di bilanciamento zone sia sulla scheda della centrale che sui moduli di espansione ingressi dedicati.

COMUNICATORE LTE/LAN

Comunicatore 4G (integrato) e modulo IP LAN (opzionale) per l'invio di messaggi di allarme e speciali (manomissioni, avaria GSM, assenza rete, etc.) in fonia, Contact ID, SMS, digitali IP (SIA DC-09) e per email con identificazione di area, zona ed evento.

GESTIONE A DISTANZA

Telegestione e teleprogrammazione Installatore via LAN/INTERNET (con l'opzione Smartweb o Smartweb Video) o via Cloud Combivox tramite Software Programmatore Centrali.

Telegestione utente da telefono tramite menù vocale e via Cloud Combivox da APP Simplya Cloud (connessione tramite modulo LTE o modulo LAN + ADSL) per la gestione delle funzioni Antifurto, Domotica e Videoverifica.

TASTIERE SU BUS E VIA LAN

Unica PRO, tastiera LCD dal design elegante, linea ultraslim e finiture di alta qualità in tre varianti di colore (white, black and white e double black). Dispone di lettore di prossimità integrato e staffa con circuito ad innesto per il collegamento al BUS della centrale.

Simplya PRO, tastiera 5" touch screen per funzioni antifurto e domotiche. Disponibile in tre varianti di colore (white, black and white e double black). Dotata di lettore di prossimità integrato e staffa per il fissaggio a muro.

Simplya Video, tastiera-monitor 10" touch screen per la gestione integrata delle funzioni di antifurto, domotica, videosorveglianza e videocitofonia; collegamento alla centrale tramite rete LAN o Wi-Fi. Funzione di Videocitofono tramite Videocitofono IP Combivox Door Phone.

FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione fino a **8 moduli su BUS RS485** per il controllo di luci (ON/OFF e Dimmer) e il comando di automazioni motorizzate (tapparelle, tende, etc.). Possibilità di configurare scenari per la gestione semplificata delle funzioni di antifurto e domotica.

VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO-VERIFICA

Elisa 24 LTE può essere connessa, tramite BUS RS485, alle unità video **RECORDIA 3.0** o **SMARTWEB VIDEO** per una **gestione integrata Antifurto + Videosorveglianza** (live e registrazione H24) di telecamere IP ONVIF. **Video verifica su allarme**: associazione delle zone ad una o più telecamere per la produzione di videomessaggi anche con funzione di pre-allarme (fino a 10 secondi prima dell'evento e 20 secondi post per un totale di 30 secondi), inviati per email e consultabili da APP Simplya Cloud e da tastiera Simplya Video.

I MODULI DELLA CENTRALE ELISA



Elisa 24 LTE

TASTIERE DI COMANDO LCD E TOUCH SCREEN



Unica PRO



Simplya Video



Simplya PRO

BUS RS 485



MODULI ESPANSIONI INGRESSI E USCITE
8 IN + 2 OUT
8 OUT

SIRENE INDOOR E OUTDOOR



Mini Sirya WT

Sirya WT

WIRELESS 868 MHz

RIVELATORI OUTDOOR



Praesidio WT

Scudo WT

RADIOCOMANDO
lubeo



RIVELATORI INDOOR



Timoteo IN-W



Timoteo 360 WT

RIVELATORI PERIMETRALI INDOOR



Timoteo SRB/SRM



Timoteo CMRB/CMRM



Timoteo IRTB/IRTM



Vibro



Microtacto



Velar

MODULO INSERITORE - MODULO AUDIO - TRANSPONDER



SIRENE INDOOR E OUTDOOR



Sirya

Mini Sirya

BUS RS 485

RICEVITORE RADIO 868 MHz



ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI



Alimentatore supplementare

Microalimentatore

RIVELATORI INDOOR E OUTDOOR



Timoteo BUS



Scudo BUS



Praesidio BUS

MODULI DOMOTICI LUCI E TAPPARELLE

Micro Lights Actuator
Micro Shutter Actuator



Slim Lights Actuator
Slim Shutter Actuator

MODULO LAN IP E UNITA' VIDEO IP



Smartweb



Recordia 3.0



Smartweb Video

Le fotografie dei prodotti hanno scopo illustrativo, le loro proporzioni non sono correlate.